

PROGUARD
SECURITY SYSTEMS & SERVICES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
CA 60 plus CONTROL PANEL
PROGUARD SECURITY SYSTEMS
☎ 2310439219 GSM 6947566641

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΧΩΡΟΥ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΤΑΝ ΦΕΥΓΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙ Η
ΕΝΔΕΙΞΗ READY ΠΟΥ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΖΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ

[ARM] + [0]
(ΕΧΩ 15" ΧΡΟΝΟ ΕΞΟΔΟΥ)

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΤΑΝ **ΜΕΝΩ**
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΜΕ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

[ARM] + [1]
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΟΠΛΙΖΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΡΟΛΑ &
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ RADAR ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΧΕΙ
ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 10"

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΤΑΝ **ΜΕΝΩ**
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ

[ARM] + [3]
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΟΠΛΙΖΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΡΟΛΑ &
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ RADAR ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΧΕΙ
ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΗ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ (ΕΧΩ **.10."** ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ)

ΑΝ ΜΕΤΑΝΙΩΣΩ ΝΑ ΟΠΛΙΣΩ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ, ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ..15"..
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΝ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, ΕΙΣΑΓΩ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΦΟΥ
ΕΛΕΓΞΩ ΠΟΙΑ ΖΩΝΗ ΕΔΩΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ, ΕΙΣΑΓΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ RESET

ΖΩΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΖΩΝΗ 1		
ΖΩΝΗ 2		
ΖΩΝΗ 3		
ΖΩΝΗ 4		
ΖΩΝΗ 5		
ΖΩΝΗ 6		

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ

	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
1^{ος}		
2^{ος}		
3^{ος}		
4^{ος}		

**ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ [ARM] ΚΑΙ ΤΟ [ENTER]
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΠΑΝΙΚΟΣ**

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (CHIME)

**[ΚΩΔΙΚΟΣ] + [PROG] + [3]
ΑΝ ΤΑ LED ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΝΑ ΤΟΤΕ [CHIME ON]
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΕΖΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΚΤΡΟ
ΚΑΙ ΤΑ LED ΘΑ ΣΒΗΣΟΥΝ. ΤΟΤΕ [CHIME OFF]
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ.
ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ [CLEAR]**

**ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ [ARM] ΚΑΙ ΤΟ [ENTER]
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΠΑΝΙΚΟΣ**

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

**ΑΝ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΗΧΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ [TROUBLE] ΤΟΤΕ:
ΠΙΕΖΟΥΜΕ [ENTER].
ΤΟ [READY] ΘΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ [TROUBLE] ΑΡΓΑ.
ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΨΕΙ ΤΟ LED Ή ΤΑ LED ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΜΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.**

LED	ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1	ΚΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ (F3)
2	ΚΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ (F2)
3	ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
4	ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.Η.
5	ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Ο.Τ.Ε.
6	ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ Κ.Λ.Σ.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΝΗΣ

**[ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ] + [PROG] + [1] + [ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΗΣ Ή ΖΩΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ] + [ENTER]**

ΑΛΛΑΓΗ MASTER ΚΩΔΙΚΟΥ

**[MASTER ΚΩΔΙΚΟΣ] + [PROG] + [00] + [ΝΕΟΣ MASTER ΚΩΔΙΚΟΣ] + [ΝΕΟΣ MASTER
ΚΩΔΙΚΟΣ] + [CLEAR]**

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

**[ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ] + [PROG] + [0] + [ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ] + [ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΗ] + [CLEAR]**

